



BİTİŞİK (YASSI) KORDON (H03VH-H/H05VH-H) – BALIK SIRTI KABLOLARI (H03VVH2-F/H05VVH2-F)



ÜK 2100 2*0,16 mm², ÜK 2101 2*0,50 mm², ÜK 2102 2*0,75 mm²



ÜK 2104 2*0,30 mm², ÜK 2105 2*0,50 mm², ÜK 2106 2*0,75 mm², ÜK 2107 2*1,0 mm²

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	İLETKEN	DAMAR İZOLE	KILIF
1	ÜK 2100	2*0,16 mm ² BİTİŞİK KORDON	10*0,14 BÜKÜLÜ SNCU	Ø 1,65*3,50 mm PVC	2 DAMAR PARALEL
2	ÜK 2101	2*0,50 mm ² BİTİŞİK KORDON	16*0,19 BÜKÜLÜ BAKIR	Ø 2,50*5,20 mm PVC	2 DAMAR PARALEL
3	ÜK 2102	2*0,75 mm ² BİTİŞİK KORDON	24*0,19 BÜKÜLÜ CU	Ø 2,50*5,20 mm PVC	2 DAMAR PARALEL
4	ÜK 2104	2*0,30 mm ² BALIK SIRTı KABLO	19*0,14 BÜKÜLÜ CU	Ø 1,80 mm PVC MAVİ-KAHVE	3,0*4,80 ELİPS PVC
5	ÜK 2105	2*0,50 mm ² BALIK SIRTı KABLO	16*0,19 BÜKÜLÜ CU	Ø 2,10 mm PVC MAVİ-KAHVE	3,25*5,30 ELİPS PVC
6	ÜK 2106	2*0,75 mm ² BALIK SIRTı KABLO	24*0,19 mm BÜKÜLÜ CU	Ø 2,20 mm PVC MAVİ-KAHVE	3,40*5,60 ELİPS PVC
7	ÜK 2107	2*1,0 mm ² BALIK SIRTı KABLO	32*0,19 BÜKÜLÜ CU	Ø 2,40 mm PVC MAVİ-KAHVE	3,65*6,10 ELİPS PVC

KULLANIM ALANLARI:

Ev içi müzik sistemleri, hoparlör bağlantıları, oto aksesuar uygulamaları, led ile aydınlatmalar, lamba, aplik, avize gibi aydınlatma cihazlarında kullanılan zayıf akım ile çalışan elektrikli ev aletlerinde ve muhtelif cihazlarda enerji bağlantı kablosu olarak kullanılan, iletkenleri çok telli kalay kaplı veya elektrolitik bükülü bakır teller üzerine PVC kılıflı kablolardır.